

Ātrais starts — latviski

1 INSTALĒŠANA

1. Pārkopējiet failu `defendex-installer...apk` uz tālruni (kabelis, Telegram, Drive).
2. Atveriet failu → atļaujiet instalēšanu no šī avota → **Instalēt**.
3. Atjauninājums instalējas pa virsu — dati saglabājas.

2 PIETEIKŠANĀS

1. Lietotārvārdu un paroli izsniedz sistēmas administrators (admin-paneļa kods ar lomu «Montētājs» vai augstāku).
2. Saskarnes valoda —  ikona augšā pa labi (RU / EN / LV).
3. Sesija darbojas 12 stundas, pēc tam jāpiesakās atkārtoti.

3 IERĪCU SARAKSTS

- **Meklēšana** — pēc objekta numura (augšējā josla).
- **Filtrs** — pēc kanāla: tlf / Valdis / koblenz / rpt.
- Redzami tikai jūsu objekti (piešķirtie un jūsu izveidotie); administratori redz visus.
- Atjaunot — poga  vai pavelciet sarakstu uz leju.

4 JAUNA IERĪCE — GSM

1. Poga «+ Ierīce».
2. IMEI (15 cipari) → objekta numurs → nosaukums.
3. Kanāls **GSM/LTE** → serveris (tlf / valdis / koblenz).
4. Ierīces tips un paneļa tips — no sarakstiem.
5. Sekcijas 1...8 → **SAGLABĀT IERĪCI**.

5 JAUNA IERĪCE — RADIO

1. Kanāla slēdzis → **Radio**.
2. Objekta numurs → nosaukums.
3. Raidītāja adrese: **sistēma / slots / numurs** (numurs viens pats nav unikāls — ierīci nosaka pilns trijnieks).
4. Ierīces tips, panelis `4x2` → **SAGLABĀT IERĪCI**.

Aizņemts objekta numurs, IMEI vai radio trijnieks tiks noraidīts ar skaidru paziņojumu.

6 ĪPAŠNIEKS (OWNER)

1. Objekta formā ieslēdziet «Pievienot īpašnieku».
2. **Lietotārvārds** ir obligāts. Jauns — iestatiet paroli; esošs — parole nav vajadzīga, tas tiks piesaistīts.
3. Loma (noklusējums «Klients»), tālrunis, e-pasts, Telegram ID — pēc vajadzības.
4. Pēc saglabāšanas klients uzreiz var pieteikties Defendex lietotnē.

7 REDIĢĒŠANA UN DZĒŠANA

- Pieskarieties objektam — rediģējiet nosaukumu, kanālu, tipus, sekcijas, radio adresi, īpašnieku. Objekta numurs un IMEI nemainās.
- Dzēšana (atkritnes ikona) — tikai administratoriem; apstiprināšanai jāievada objekta numurs. **Neatgriezeniski** — arhīva notikumi saglabājas.